

Buitenkade 28 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 4273 GR Hank I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

### VESTA-068NL - Mijn persoonlijke interesses

Handleiding voor panelen van het BOGP-type VESTA (VESTA-068N en VESTA-067)

#### Inleiding: Handleiding voor Autonome BOGP-panelen



#### VESTA-068N/VESTA-067

Deze handleiding is ontworpen om u te begeleiden bij de installatie en configuratie van autonome BOGP-panelen, die worden bediend door batterijen of een externe batterij. De inhoud van de handleiding is als volgt georganiseerd:

- 1. Externe batterij en SIM-aansluiting
- 2. Paneelregistratie als installateur en master
- 3. Apparaten toevoegen en configureren
- 4. Volledige systeemconfiguraties en rapportage aan ARC



Buitenkade 28

E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639 4273 GR Hank I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

# 1 1 van By the it. Externe batterij + SIM-verbinding en APN-configuratie

Het is cruciaal om de APN zo te configureren dat het deelvenster kan communiceren met de SmartHomeSec-cloud. Het aansluiten van de externe batterij is ook essentieel voor het paneel om een constante en effectieve communicatie met de cloud te behouden. Als het deelvenster alleen interne batterijen heeft, wordt deze niet op de cloud aangesloten, tenzij XMPP is ingeschakeld in de instellingen van het paneel.

# 1.1 SIM en externe batterijaansluiting



Inzet- en uitsteekbare SIM- en externe batterij

# Aanbevolen externe batterijen:

Het paneel met een externe batterij is 100% aangesloten op de cloud. Het zal BACKUP-batterijen gebruiken als de externe batterij is uitgeput.

Zeer belangrijk, deze batterijen vereisen ventilatie, dus vermijd een beperkt gebied zonder ventilatie.

VESTA-436 - FilmVandaag.nl



E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639



Externe batterij 7.5V / 400Ah / 3000W

**1.2 APN-configuratie** 



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639



APN-configuratie op het paneel

Opmerking: We kunnen de APN ook configureren met een SMS-opdracht, die we moeten verzenden naar het telefoonnummer van de simkaart die is verbonden met het deelvenster:

PROG 7982 GAPN: internet, gebruiker, wachtwoord

Parameter 1: GPRS APN

Parameter 2 : GPRS-gebruikersnaam

Parameter 3: GPRS wachtwoord

Waarschuwing! Voor panelen die GEEN externe batterij hebben, alleen interne batterijen, schakelt u de cloud in met het toetsenbord en het LCD-scherm van het paneel als volgt voordat u verder gaat:



E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639



Cloud inschakelen bij gebruik van het paneel alleen met batterijen

# 2 van 2. Paneelregistratie als installateur en gebruiker

# 2.1 Registratie van installateurs

Stap 1: Log in als installatieprogramma in SmartHomeSec De APP



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

12:49 🕏 🕾 🗈 \cdots 🛛 🕸 🖏 🚳
SmartHomeSec
Usuario Instalador
D de usuario
Recuérdame     Se te olvidó tu contraseña
Iniciar sesión
Registro de instalador
Copyright © 2020 ByDemes SL. Todos los derechos reservados. Versión 2.6.9
■ (● ◄

Stap 2: Selecteer de knop +

(Indeling toevoegen)



E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

12:50 🞯 🛝 🖬 \cdots		\$ 5a (B)
Prevesta		Ð
Panel		۹ +
HSGW		00:1d:94:0b:fd:de >
bogp pruebas		00:1d:94:0c:45:e5 >
Hibrida pruebas		00:1d:94:0b:e3:e4 >
=		that
	۲	•

Stap 3: Voer het MAC-adres van het paneel in dat op een label staat



Buitenkade 28 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 4273 GR Hank I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

12:50 🕓 🕲 🖷 …		\$ 134 O	Ð
Agregar panel			
Dirección MAC			
00 i 1d i 94 i	:	:	П
() Nombre del panel			
			_
Argentina - 54 👻	Numero d	e teletono	-
Ubicación del panel			
Dirección			_
Ciudad			
Provincia	Cádigo ng	vetal	
	Courgo po	Jordi	-
Envia	r		

Zodra het paneel is geregistreerd als een installatieprogramma, is het klaar voor configuratie.

Het panel moet op en verbonden zijn met het internet. We hebben 15 minuten nadat we het hebben ingeschakeld om het paneel te registreren.

Het MAC van het paneel staat altijd fysiek aan één kant van het paneel. In het veld NAAM moeten we de abonnee of een identificator van het paneel plaatsen.

# 2.2 Registratie van gebruikersaccounts



Buitenkade 28 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 4273 GR Hank I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

Het gebruikersaccount wordt gebruikt om het systeem te beheren en is bedoeld voor de eindgebruiker. Vanuit de SmartHomeSec APP maakt deze account het mogelijk om elke bewerking te bewapenen, te ontwapenen en uit te voeren. Er zijn twee soorten gebruikersaccounts: Master en Slave.

De eerste account die we registreren is de Master. Het belangrijkste verschil tussen de Master- en Slavenaccounts is dat de Master het mogelijk maakt om nieuwe gebruikers te maken, terwijl de slaaf geen nieuwe accounts kan maken.

Stap 1: Toegang tot het paneel als installatieprogramma's, de standaardcode is [7982]



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

15:18	"II 🕹 🔘
ab	[→
Equipo	0 Q +
AB1234 - FORMACIÓN SEC 00:1d:94:0d:3c:2a	<b>△</b> 1 <b>△</b> 7 >
SHOWROOM BCN ACHRAF 00:1d:94:10:d5:06	<b>△</b> 0 <b>△</b> 8 >
HYBRID LITE SICUR 00:1d:94:1b:23:62	Fuera de línea 💙
CENTRAL ACHRAF LAB 00:1d:94:1a:93:93	Fuera de línea 🔉



<u>+</u>†<u>+</u>



Buitenkade 28

E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 4273 GR Hank I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

Stap 2: Selecteer het menugedeelte Hoofdsysteem



T 0031 (0)6 30 51 99 29
 E p.berg@riskvisuals.nl
 I www.riskvisuals.nl

 BANK
 NL71
 INGB
 000
 9543639

 KvK
 75248638
 NL155191779B01





E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

Stap 3: Selecteer de accountlijst



E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639





E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

Stap 4: Selecteren Toevoegen



E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

15:18		🗢 🗩
<	Lista de cuentas	
Lista de cuentas		+ 🖻
ab*		>
-		



Risk VisualsT 0031 (U)6 30 51 97 27Buitenkade 28E p.berg@riskvisuals.nlKvK4273 GR HankI www.riskvisuals.nlBTWNL155191779B01

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

Stap 5: Als het een nieuwe gebruiker is: Selecteer een account aanmaken



E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

15:18	
<	Añadir cuenta
¿Desea crear cuenta existen	na nueva cuenta u otorgar acceso para una e a este panel?
	Crear una cuenta
	Enlace a cuenta existente



Buitenkade 28

E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 4273 GR Hank I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

Stap 6: Vul de gebruikersgegevens in voor APP-toegang



T 0031 (0)6 30 51 99 29
 E p.berg@riskvisuals.nl
 I www.riskvisuals.nl

BANK NL71 INGB 000 9543639 Kvk 75248638 BTW NL155191779B01

	15:18		<b>.</b> III	
<		Crear una cuenta		6
ID de	usuario			
Cont	raseña			
Confi	rmar contraseña	a		
Emai	1			
Derec	cho de acceso			
Carao	cterísticas			
	Petición multime	edia		
	Notificación			
	Automatización			
	Cámaras			
	Evento			
Area				
	Area 1			
	Area 2			



Buitenkade 28 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 4273 GR Hank I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

Gebruikersregistratie is voltooid! Volg de gebruikershandleiding van SmartHomeSec voor informatie over hoe u met de gebruikersapp kunt werken.

# 3. 3 van By the it of zij het geval is Apparaten toevoegen en configureren

Volg deze stappen om VESTA RF-apparaten toe te voegen en te configureren:

### 3.1 Apparaten toevoegen

Stap 1: Toegang tot de configuratie van het paneel vanaf het installatieprogramma APP:



T 0031 (0)6 30 51 99 29
 E p.berg@riskvisuals.nl
 I www.riskvisuals.nl

 BANK
 NL71
 INGB
 000
 9543639

 KvK
 75248638
 NL155191779B01





E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

Installeerprogramma -? Instellingen

Stap 2: Selecteer "Apparetten" in het menu.



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

15:28 🕇	.⊪ ? ■
Ajus	ite
Dispositivo	>
Geofencing	>
Panel	>
PIN de usuario	>
Herramienta Z-Wave	>
Red	>
Reporte	>





Buitenkade 28 4273 GR Hank

E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

Installeerprogramma -? Instellingen -? Apparaten

Stap 3: Klik in het menu op "Apparaat toevoegen".



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

15:28		ull 🗢 🗩
< Volver	Dispositivo	≡
TSP	TSP-3 Area 1 (Zona 1)	>
Vista exterior	OPTEX Area 1 (Zona 2)	>
Teclado	TECLADO Area 1 (Zona 3)	>
00052 (00)	NO USAR Area 1 (Zona 5)	Inactive >
	PUERTA ENTRADA Area 1 (Zona 4)	OFF >
Lector de etiquetas	W26 ENTRADA Area 1 (Zona 6)	>
Cámara de infrancijos	897 MASKING Area 2 (Zona 1)	>
0	¢ 📀	E <sup>65</sup> 🛞
	-	



E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639





T 0031 (0)6 30 51 99 29
 Ε ρ.berg@riskvisuals.nl
 I www.riskvisuals.nl

 BANK
 NL71
 INGB
 000
 9543639

 KvK
 75248638
 BTW
 NL155191779B01

Stap 4: Selecteer het apparaattype dat u wilt toevoegen, bijvoorbeeld bewegingsmelder. Houd de koppelingsknop op het apparaat ingedrukt totdat de LED knippert (zie de handleiding van het apparaat voor specifieke instructies).

Stap 5: Volg de instructies op het scherm om het koppelingsproces te voltooien. Het panel bevestigt de succesvolle toevoeging van het apparaat.



Botanico leren de los dispositivos VESTA

Belangrijk ! Bij PIRCAMS en keyboards: De toetsaanslag moet 3 of 4 seconden zijn. Terwijl de rest van de apparaten met een korte pers voldoende is om ze toe te voegen.

Eenmaal toegevoegd, zijn de RF-apparaten klaar voor gebruik en kunnen ze vanuit dezelfde sectie worden beheerd, hier is een voorbeeld van de configuratie van het sensorattribuut:

# 3.2 Zone configuratie



T 0031 (0)6 30 51 99 29
 E p.berg@riskvisuals.nl
 I www.riskvisuals.nl

BANK NL71 INGB 000 9543639 Kvk 75248638 BTW NL155191779B01

15:38		all 🗢 🔳
< Volver	Dispositivo	≡
TSP	TSP-3 Area 1 (Zona 1)	>
Vista exterior	OPTEX Area 1 (Zona 2)	Þ
Teciado	TECLADO Area 1 (Zona 3) 🥥	>
01052 (DI)	NO USAR Area 1 (Zona 5)	Inactive >
	PUERTA ENTRADA Area 1 (Zona 4)	OFF >
Lector de elquetae	W26 ENTRADA Area 1 (Zona 6)	>
Cámana de infrancios	897 MASKING Area 2 (Zona 1)	>
0	¢ (*	



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

Volver Disp	ositivo	En
Bypass	Apagado	100
Debe estar Cerrado	No	
nulación Tamper	Apagado	
nular Supervisión	Apagado	
lypass Anti-masking	Apagado	
nulación automática	Inhabilitar	
Activación	1	
nin (s)	2	
4 HR	Alarma	
lespuesta Desarmado	Ninguna respuesta	
lespuesta Armado	Alarma Instantanea	
lespuesta Armado en Casa	Ninguna respuesta	
ialida	Ninguna respues	sta
lespuesta de disparo de zona	Ninguna respuesta	
lespuesta de restauración	Ninguna respuesta	
0 #	®, := <sup>55</sup>	10



E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

15:38	15:38 📖 🗢 🗖		
<b>Volver</b>	Disp	ositivo	Enviar
Bypass		Apagado	•
Debe estar Cerrado		No	•
Anulación Tamper		Ninguna respuesta	1
Anular Supervisión	1	Retardo de entrada	a 1
Rypass Anti-masking	1	Retardo de entrada	a 2
Dypass Anti-masking		Timbre	
Anulación automática	1	Seguimiento	
Activación	<b>v</b> )	Alarma Instantanea	а
min (s)	Alarma Exterior		
24 HR	Alarma Silenciosa		
Respuesta Desarmado	;	Zona cruzada	
Respuesta Armado		Alarma Instantanea	•
Respuesta Armado en Ca	isa	Ninguna respuesta	•
Salida		Ninguna respues	ta
Respuesta de disparo de	zona	Ninguna respuesta	•
Respuesta de restauració	n	Ninguna respuesta	•
0		<del>ک</del> ا	



Buitenkade 28 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639 4273 GR Hank I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

Om de zones correct te configureren, is het belangrijk om bekend te zijn met de beschikbare kenmerken en de impact ervan op het gedrag van het alarmsysteem.

Bijvoorbeeld: Interieur is een onmiddellijke zone en toegang is een vertraagde zone; we kunnen deze kenmerken toewijzen in de sectie Reactie op bewapening, wat betekent "Wanneer het systeem is bewapend."

# 4. 4 van By the it. Panelconfiguratie en rapportage aan ARC (Alarmontvangst Centraal Station)

# 4.1 Beveiligingsconfiguratie

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de tijdsduur tijdens een alarm kunt aanpassen en de in- en uitgangsvertragingen kunt instellen. Voor het gemak van identificatie en aanpassing worden kritieke opties gemarkeerd in \*\* kleur \*\* rood.



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

23:16 🛱		, al S	
	Ajuste		
Dispositivo			>
Panel			>
PIN de usuario			>
Red			>
Reporte			>
0	۲	;; <b>°</b>	



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

Ajustes -? Paneel



T 0031 (0)6 30 51 99 29
 E p.berg@riskvisuals.nl
 I www.riskvisuals.nl

BANK NL71 INGB 000 9543639 Kvk 75248638 BTW NL155191779801

23:16 🛱		al S	
< Volver	Panel		
Seguridad			>
Panel			>
Código			>
Fecha y hora			>
Restablecimiento de f	ábrica		>
Actualización de FW			>
0 \$	۲	( <b>=</b>	<b>R</b>



E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

Ajustes -? Paneel -? Seguridad



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639 KvK 75248638

23:16 🛱		
< Volver	Seguridad	Enviar
Todos los modos		
Puerta final	Apagado	•
Armado con fallo	Armado direto	•
Alarma de Sabotaje	Armado Total	•
Temporizador de supervisi	ón 2 horas)	1 -
Duración de Sirena	3 min (s)	•
Timbre de puerta	Medio	•
Pitido de advertencia	Medio	•
Sirena interna	On	2.
Temporizador de entrada extendido	Apagado	•
Armado		
Tiempo 1 de retardo de entrada	Inhabilitar	•
Tiempo 2 de retardo de entrada	20 seg (s)	•
Tiempo de retardo de salid	la Inhabilitar	•
Sonido de retardo de entrada	Medio	3.
0	<b>(</b> )	



Buitenkade 28E p.berg@riskvisuals.nlKvK752486384273 GR HankI www.riskvisuals.nlBTWNL155191779B01

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

- 1. La sirene duur en in geval van alarm
- 2. Als u deze optie inschakelt, wordt de alarmmelding met 30 seconden vertraagd. (Aanbevolen om UIT te laten)
- 3. Ajustar los in- en uitreisvertragingen

# 4.2 De configuratie van het paneel



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

23:16 🛱		, al S	
	Ajuste		
Dispositivo			>
Panel			>
PIN de usuario			>
Red			>
Reporte			>
0	۲	;; <b>°</b>	



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

Ajustes -? Paneel



T 0031 (0)6 30 51 99 29
 E p.berg@riskvisuals.nl
 I www.riskvisuals.nl

BANK NL71 INGB 000 9543639 Kvk 75248638 BTW NL155191779B01

23:16 🛱		.⊪ ≎ 💽
< Volver	Panel	
Seguridad		>
Panel		>
Código		>
Fecha y hora		>
Restablecimiento de	e fábrica	>
Actualización de FW	1	>
0	<b>(</b>	



E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

Ajustes -? Paneel -? Paneel



T 0031 (0)6 30 51 99 29
 E p.berg@riskvisuals.nl
 I www.riskvisuals.nl

23:16 🛱	all 🗢	
< Volver	Panel	Enviar
Configuración del panel		
Informe de interferencia	On	1
Polling con CRA:	30 min (s)	•
Detener laa notificación de estado del dispositivo	Inhabilitar	•
Resolución PIRCAMS	320x240x3 images	2
Conectar alarma	30 min (s)	•
Retroiluminación LCD	10 seg (s)	•
Alta temperatura	Inhabilitar	•
Baja temperatura	Inhabilitar	•
Cámara IR al aire libre en escala de grises	Inhabilitar	•
Quick Key	On	3*
Modo de ahorro de energía	Apagado	•
Programa RF Siren		
Confirmar sonido On	Confirmar sonido Apagad	do
Tamper de sirena On	Tamper de sirena Apagad	lo
0	ی :≡	



Buitenkade 28 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 4273 GR Hank I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

# **NOTAS ANEXO 1**

# **BIJLAGE 1**

- 1. Het Polling with Alarm Recteving Centre (erg belangrijk om te configureren op basis van de tijd die de ARC biedt).
- 2. Schakelalarm aan: Wanneer het paneel alleen op batterijen werkt (via EXTERNE BATTERIJ) geeft deze optie ons toegang tot het paneel via de ALARM.
- 3. SAVINGS MODE AAN:
  - 1. Het paneel wanneer het alleen met BATTERIJEN wordt gebruikt, is OFFLINE, alleen aangesloten in geval van alarm nr. 2. a. SAVING MODE DISABLED : Het paneel blijft 100% in CLOUD op batterijen [Waarschuwing! De batterijen gaan 14 dagen mee.

B. b. SAVE MODE AAN : Het paneel blijft OFFLINE zal alle evenementen rapporteren aan zowel de APP als de CRA [Batterijen gaan 7 maanden duren].

4.3 Gebruikerscodes configureren



T 0031 (0)6 30 51 99 29
 E p.berg@riskvisuals.nl
 I www.riskvisuals.nl

 BANK
 NL71
 INGB
 000
 9543639

 KvK
 75248638
 NL155191779B01





T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

Instalador - - Ajustes



T 0031 (0)6 30 51 99 29
 E p.berg@riskvisuals.nl
 I www.riskvisuals.nl

BANK NL71 INGB 000 9543639 Kvk 75248638 BTW NL155191779B01

23:16 🛱		.d S	
	Ajuste		
Dispositivo			>
Panel			>
PIN de usuario			>
Red			>
Reporte			>
0	1	:= <sup>2</sup>	
	$\bigcirc$		



E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

Ajustes -TM PIN de usuario



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639 KvK 75248638

	23:17 🛱	•	? ∎
< va	olver PIN	l de usuario	Enviar
	Nombre de usuario	Código PIN	â
1	user	•••••	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
R	S A	<u>ه</u> :_3	
C			258



Buitenkade 28 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 4273 GR Hank I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

A'adir el Nombre y c'digo para cada usuario, este c'digo permitir' al usuario cambiar de modo desde la APP o teclados consultar Manual de usuario Para més informabelen

# 4.4 Het paneel bijwerken

Het is van cruciaal belang om het bedieningspaneel up-to-date te houden om optimale systeemprestaties en veiligheid te garanderen. Updates kunnen essentiële verbeteringen, oplossingen voor bugs en beveiligingspatches bevatten die beschermen tegen bekende kwetsbaarheden.



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

23:16 🛱		, al S	
	Ajuste		
Dispositivo			>
Panel			>
PIN de usuario			>
Red			>
Reporte			>
0	۲	;; <b>°</b>	



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

Ajustes -? Paneel



T 0031 (0)6 30 51 99 29
 E p.berg@riskvisuals.nl
 I www.riskvisuals.nl

BANK NL71 INGB 000 9543639 Kvk 75248638 BTW NL155191779B01

23:16 🛱		ı∥ \$ ●
< Volver	Panel	
Seguridad		>
Panel		>
Código		>
Fecha y hora		>
Restablecimiento de	fábrica	>
Actualización de FW	r -	>
0	۲	<b>≣</b> <sup>®</sup> <b>⊗</b>



E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

Paneel -?? Actualizac?n de FW



T 0031 (0)6 30 51 99 29
 E p.berg@riskvisuals.nl
 I www.riskvisuals.nl

BANK NL71 INGB 000 9543639 Kvk 75248638 BTW NL155191779801

23:17 🛱 < Volver	Panel	ı∥ ♥ ∎⊃
Panel	BOGP_demes_2.0.3.7A_	upg.bin 👻 Aplicar
RF	Seleccione	Aplicar
0		



Buitenkade 28 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639 4273 GR Hank I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

Seleccionar del listado el firmware con versi?n m?s alt alt y letra s al-wens al-wens alta)

OPMERKING: Het deelvenster met 2G of lage dekking kan 8 minuten duren om bij te werken.

Als het paneel communiceert via 4G/LTE met een goede dekking, kan de update 3-5 minuten duren

Zodra het paneel zich in de upgrademodus bevindt, schakelt u onder geen enkele omstandigheid of verbreek de verbinding. Het paneel wordt automatisch opnieuw opgestart.

ZWEMBAD UIT DE PANEL DURING EEN UPGRADE MAY RENDER HET COMPLEUNY INOPERATIVE.

4.5 Rapportageconfiguratie voor ARC (Alarmontvangstcentrum)

**Reporte Eventos** 



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

23:16 🛱	.iil 🗢 🕞
A	juste
Dispositivo	
Panel	
PIN de usuario	
Red	
Reporte	





T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

Ajustes -? Reporte



T 0031 (0)6 30 51 99 29
 E p.berg@riskvisuals.nl
 I www.riskvisuals.nl

BANK NL71 INGB 000 9543639 Kvk 75248638 BTW NL155191779801

23:17 🛋		ı∥ \$ <b>●</b>
< Volver	Reporte	
Reporte		>
Archivo capturado		>
SMTP		>
		• •
0 \$	-	( <b>≣</b> <sup>®</sup> ( <b>®</b> )
		_



Buitenkade 28E p.berg@riskvisuals.nlKvK752486384273 GR HankI www.riskvisuals.nlBTWNLI55191779B01

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

En el apartado rapporte disponemos de configuraci?n de reporte para eventos y Archivos capturados para fotos de PIRCAMS



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

< Volver	Re	porte	Enviar
Reporte			+ 8
	ip://1270381779	33@smarthomesec.b	ydemes
ONET	Grupo 1	Todos los ev	entos 👻
URL 2	Grupo 2	▼ Todos los ev	entos 🔹
	[		
URL 3	Grupo 2	Todos los ev	entos 🔹
Note: 1. Report via l ip://ACCT@se 2. Report via l ip://ACCT@se 3. Report via l Configuración	P (Ethernet or GPF rver:port/CID P (Ethernet or GPF rver:port/SIA E-mail, ex: mailto: u de reporte	IS) in CID format, ex: IS) in SIA format, ex: Jser@example.com	
Polling SIA			•
0	¢ (	ه ا	



Buitenkade 28 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 4273 GR Hank I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

En este apartado configuramos la URL de repote de nustra CRA, y muy belangrijke el GRUPO 2 o superieure ya que que el gruopo 1 est evaado para la APP. ANEXO 2 para ejemplos

# APPENDIX 2

Voorbeelden van EVENEMENTEN rapportage in verschillende protocollen:

MANITOU (meest gebruikt in Spanje): ip:// ACCT ? IP : PORT /MAN SIA: ip:/// ACCT - IP : PORT / SIA2\*\* CID: ip:/// ACCT IP: PORT / CID\*\*. Fotoverslag.



T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

23:16 🛱	.ıll 🗢 🕞
Ą	juste
Dispositivo	
Panel	
PIN de usuario	
Red	
Reporte	





T 0031 (0)6 30 51 99 29 E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

BANK NL71 INGB 000 9543639

Ajustes -? Reporte



T 0031 (0)6 30 51 99 29
 E p.berg@riskvisuals.nl
 I www.riskvisuals.nl

BANK NL71 INGB 000 9543639 Kvk 75248638 BTW NL155191779801

23:17 🛋	Desis	ı∥ \$ <b>●</b>
< Volver	Reporte	
Reporte		>
Archivo capturado		>
SMTP		>
(Ċ) (Ċ)	1	≣ 🛞
		-



Buitenkade 28E p.berg@riskvisuals.nlKvK752486384273 GR HankI www.riskvisuals.nlBTWNLI55191779B01

Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

En el apartado rapporte disponemos de configuraci?n de reporte para eventos y Archivos capturados para fotos de PIRCAMS



E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

Volver	Archivo capturado	En	via	
Archivo capt	urado	+	i	
URL 1	XHTTP	•		
	smarthomesec.bydemes.com:8090/u	ip-post	:	
	Manitou	-		
URL 2			1:	

Note:

1. Upload via IP (Ethernet or GPRS) in in FTP protocol, ex: ftp://user:password@server/path

2. Upload via IP (Ethernet or GPRS) in HTTP protocol, ex: http://server/path

3. Mail via IP (Ethernet or GPRS), ex: mailto: user@server





Risk Visuals T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

En este apartado configuramos la URL de repote de nuestra CRA para el env?o foto des. ANEXO 3 para ejmplos

Voorbeelden van foto's rapporteren in verschillende protocollen:

**MANITOU : ACCT ? IP : PUERTO** 

# Fotoverslag voor SENTINEL software

#### Stap 1: Programma SMTP-informatie in instellingen - ? Rapport

_				
SMTP				
Servidor	ala	alarms.rwmon.com		
Puerto	60:	25	Utilizar canales encriptados TLS/SSL (SMTP seguro))	
lombre de usuario	ves	sta	Contraseña	
Desde	000	03@rwmon.com		

Een voorbeeld van een

Stap 2: Programmeer de e-mail van het centrale meetstation in "Gevangen bestanden"



Risk Visuals Buitenkade 28

E p.berg@riskvisuals.nl KvK 75248638 4273 GR Hank I www.riskvisuals.nl BTW NL155191779B01

T 0031 (0)6 30 51 99 29 BANK NL71 INGB 000 9543639

Ajuste - Reporte						
Reporte	SMS	Archivo capturado	SMTP	Voz		
Archivo capturado					+ 亩	
	XHTTP	▼ smarthomese	ec.bydemes.com:8090/	/up-post.js		
UKL 1	IP de BACKUP				•	
	Email	▼ 0003@rwmo	n.com			
URL 2	IP de BACKUP				•	
Note: 1. Upload via IP (Ethernet or GPRS) in FTP protocol, e.g.: ftp://user:password@server/path 2. Upload via IP (Ethernet or GPRS) in HTTP protocol, e.g.: http://server/path 3. Mail via IP (Ethernet or GPRS), e.g.: mailto: user@server 4. Manitou via IP (Ethernet or GPRS), e.g.: manitou://user@server:port						
Email Setting	Email Setting					
Sólo alarma SMTP					•	

BELANGRIJK: Als u gebruik maakt van geïntegreerde IP-camera's met VESTA, moet u de cameraresolutie verlagen tot 2MP of lager voor een goede werking.